

В РУ-0,4 кВ РП "Дачный" выполнить новый кабельный канал с прямыми вставками старого (см. лист 19 рабочей документации настоящего проекта).

Стенки кабельных каналов и перегородки в них выполнить из керамического кирпича по ГОСТ 530-2007 марки 75 на растворе марки 50 по бетонному армированному основанию из бетона кл.7.5. В перегородках каналов оставить отв. 200х200 мм, над которыми проложить арматуру. Углы кирпичной кладки каналов и перегородок обшить сталью угловой 50х5. Открытые места перекрыть щитами из рифленной стали толщ. 5 мм.

1.2.37. В РУ-10 кВ РП "Дачный" после выполнения каналов с прямыми вставками, выполнить заливку полов до уровня порога (приблизительно 0,2 м).

1.2.38. В РУ-0,4 кВ РП "Дачный" после выполнения каналов с прямыми вставками, выполнить заливку полов до уровня порога (приблизительно 0,3 м).

Остальное оборудование в РП "Дачный" не подлежит замене в соответствии с заданием на проектирование, выданного ЗАО «СПГЭС», согласно которого выполнен проект.

1.3. Охрана окружающей среды.

1.3.1. Технический процесс передачи и распределения электроэнергии на напряжении 0,4 кВ является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную), а уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышает допустимых по СНиП П-12-77 величин.

В связи с этим проведение природоохранных мероприятий и мероприятий по снижению уровня шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.

1.4. Охрана труда и техника безопасности.

Противопожарные мероприятия и пожарная защита.

1.4.1. Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации проектируемых объектов обеспечиваются принятием всех проектных решений в строгом соответствии с (1), требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

В тех случаях, когда требования (1), (2) в части расстояния от находящихся под напряжением элементов действующих электроустановок до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо отключать и заземлять эти установки.

Согласовано:

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взамен инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	ЗАО "СПГЭС"	11-13-142 ЭС.ПЗ	Лист
								7

Копировал

Формат А4