

1.2.19. В устанавливаемые камеры перезавести существующие кабельные линии;

- выполнить демонтаж кабеля направления к ф-Е/1017 марки ААБ-10-3х240 из существующей ячейки №8 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно l=8 м и выполнить монтаж в ячейку №1 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления ф-Е/1017, кабель использовать марки АСБл-10-(3х240), l=20 м;

– выполнить демонтаж кабеля направления к ф -Е/1042 марки ААБ-10-3х180 из существующей ячейки №17 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно l=32 м и выполнить монтаж в ячейку №2 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления ф -Е/1042, кабель использовать марки АСБл-10-(3х240), l=35 м;

- выполнить демонтаж кабеля направления к РП-Моторный марки АСБ-10-3х150 из существующей ячейки №8 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно $l=3$ м и выполнить монтаж в ячейку №3 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления РП-Моторный, кабель использовать марки АСБл-10-(3х150). $l=10$ м;

– выполнить демонтаж кабеля направления к РП-Моторный марки ААБ-10-3х120 из существующей ячейки №17 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно $l=10$ м и выполнить монтаж в ячейку №4 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления РП-Моторный, кабель использовать марки АСБл-10-(3х150), $l=4$ м;

– выполнить демонтаж кабеля направления к ТП-752-1 марки АСБ-10-3х150 из существующей ячейки №2 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно $l=10$ м и выполнить монтаж в ячейку №7 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления ТП-752-1, кабель использовать марки АСБл-10-(3х150), $l=10$ м;

– выполнить демонтаж кабеля направления к ТП-1797 марки АСБ-10-3х120 из существующей ячейки №20 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно $l=14$ м и выполнить монтаж в ячейку №8 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления ТП-1797, кабель использовать марки АСБл-10-(3х150), $l=16$ м;

- выполнить демонтаж кабеля направления к ТП-639 марки АСБ-10-3х120 из существующей ячейки №3 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно $l=2$ м и выполнить монтаж в ячейку №9 РУ-10 кВ существующего кабеля, $l=2$ м;

- выполнить демонтаж кабеля направления к ТП-1141-І марки АШВ-10-3х120 из существующей ячейки №4 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно l=5 м и выполнить монтаж в ячейку №11 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления ТП-1141-І, кабель использовать марки АСБл-10-(3х150), l=5 м;

– выполнить демонтаж кабелей направления к ТП-1141"А" и ТП-1141"Б" марки ААБ-10-3х120 из существующей ячейки №18 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно $2l=30$ м и выполнить монтаж в ячейку №12 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления ТП-1141"А" и ТП-1141"Б", кабель использовать марки АСБл-10-(3х150), $2l=36$ м;

– выполнить демонтаж кабеля направления к ТП-465-1 марки АСБ-10-3х240 из существующей ячейки №5 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно $l=6$ м и выполнить монтаж в ячейку №13 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления ТП-465-1, кабель использовать марки АСБл-10-(3х240), $l=6$ м;

- выполнить демонтаж кабеля направления к ТП-465-II марки АСБ-10-3х240 из существующей ячейки №19 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно $l=13$ м и выполнить монтаж в ячейку №14 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления ТП-465-II, кабель использовать марки АСБл-10-(3х240), $l=13$ м;

– выполнить демонтаж кабеля направления к ТП-1486-І марки АСБ-10-3х120 из существующей ячейки №6 РУ-10 кВ РП "Дачный", приблизительно $l=13$ м и выполнить монтаж в ячейку №15 РУ-10 кВ от соединительной муфты направления ТП-1486-І, кабель использовать марки АСБл-10-(3х150), $l=13$ м;

Согласовано:

Взамен инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

ЗАО "СПГЭС"

11-13-142 ЭС.ПЗ

Лист

4

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
-----	--------	------	-------	---------	------

Копировал

Формат А4